

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 4 Мп (2592*1520)
	Кодек сжатия H.265 / H.264 / MJPEG
	Кол-во кадров в секунду 50-60 к/с
	Кол-во потоков видео 3
Оптика	Фокусное расстояние 2.7-13.5 мм (Гор.98,4°-28,1° Верт.55,1°-16,6°/Диаг.108°-32°)
	Тип объектива Моторизованный
	Сенсор 1/2.8" STARVIS™ CMOS
Видео	Светочувствительность 0,03Lux (цвет) / 0 Lux (-ч/б с IR)
	Электронный затвор 1/25-1/100000
	Функции улучшения изображения BLC / WDR (120dB) / HLC / AGC / MGC / 2D/3D-DNR / AEW / MWB / Антизума
	Дополнительно ROI (8 зон) / 4 приватные зоны / поворот: 90° (коридор), 180°, зеркально
Подсветка	Дальность подсветки до 60 м
	Количество и тип LED 6 IR LED (Smart IR)
	ИК-фильтр Механический
Аудио	Аудиовход/выход/микрофон/динамик 1/1/1/-
	Кодек сжатия аудио G711_ALAW/G711_ULAW/RAM_PCM
Хранение	Наличие слота для SD-карты Есть
	Тип карты microSD
	Максимальный объем SD-карты до 1 Тб
Тревога	Тревожный вход/выход 1/1
	Основные Детектор движения
	Smart функции Распознавание автомобильных номеров, Вторжение в зону, Движение в зоне, Пересечение линии, Пересечение двойной линии, Противоположное движение объекта, Нарушение парковки
	до 12 Mbps
Сеть	Битрейт до 12 Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S/T/G/M)
	Сетевые протоколы IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTPSP, RTPC/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
	Удаленный доступ Google Chrome/ Microsoft Edge/ IE/ Firefox/ CMS
Питание	P2P / Облачное хранилище InView Pro/S, IPEYE
	Напряжение питания 12В (0,8А)
	Максимальная потребляемая мощность <9,8 Вт
Исполнение	РоЕ 802.3af (вариант А/В)
	Тип корпуса Цилиндр
	Материал корпуса Металл
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -50...+60° С
	Степень защищенности / вандализм IP66 / -

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Захват и распознавание номеров при скорости автомобиля 60 км/ч



Сохранение до 1000 номерных знаков в памяти камеры в черном и белом списках

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Полное Руководство пользователя можно скачать на сайте www.st-tm.ru, отсканировав QR-код



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345 IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

Видеокamera
записывающая

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель:
ST-PC4991

www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ




1 - LAN+PoE; 2- Питание+ 12В; 3- Тревожный вход/выход
4 - Аудиовход; 5 - Аудиовыход; 6 - Микрофон

Рис.1 Схема подключения видеокмеры



Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-PC4991- видеокamera записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопителем - micro SD карту (в комплект камеры не входит).

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеозображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокмеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ----- 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ----- 1 пакет
- ключ шестигранный ----- 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предо-
стережение "Ведется видеонаблюдение" ---- 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции
LAN (RJ-45) разъема от влаги ----- 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- паспорт ----- 1 шт.
- упаковочная коробка ----- 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу способность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалечивированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-PC4991 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул., д.5., к.2, помещ.1Н

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2026 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____
Подпись продавца